




Российский представитель компании производителя светодиодной продукции Eco Dynamics Co., Ltd, г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, КНР

ООО «ЭнВиКом» (Россия)

Паспорт

Светодиодный комплект, Артикул: ТУ36W5500К



1. Основные сведения и назначение

Светодиодный комплект 36W LED: изготовление-сборка светодиодного комплекта - ООО «ЭнВиКом» (Россия) производство компонентов и комплектующих - Eco Dynamics Co., Ltd (КНР). Светодиодный комплект состоит из четырёх линеек с самозажимными коннекторами, с соединительными проводами и источника питания (драйвера). Для крепления к основанию, в каждой светодиодной линейке, предусмотрены 4 монтажных отверстий. Комплект предназначен для замены люминесцентных ламп длиной 600 мм или 1200 мм в светильниках типа «Армстронг» или «Грильято». Также данный комплект можно использовать при изготовлении новых светильников.

2. Технические характеристики

Рабочее напряжение - ~200...240В, 50Гц.
Цветовая температура -5500K±500K
Индекс цветопередачи Ra>70-80
Пульсации светового потока менее 5 %
Световой поток от светодиодов - 4050-4100лм
Мощность – 36 Вт.
Условия эксплуатации – УХЛ4.
Степень защиты – IP20

3. Транспортировка и хранение

3.1. Транспортировка комплекта осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий приводящих к повреждениям.

3.2. Изделия допускают хранение на отопляемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

4. Требования по технике безопасности

4.1. Запрещается монтаж и демонтаж комплекта в корпус при подключенной питающей сети.

4.2. Внимание: Между линейками и корпусом светильника присутствует высокое напряжение. При неаккуратном монтаже возможен выход изделия из строя.

5. Руководство по монтажу

5.1. Монтаж должен производиться электриком с допуском до 1000В.

5.2 Линейки в корпусе светильника устанавливаются на заклепки нейлона, пластиковые заклепки, пластиковые зажимы, вытяжные заклёпки 2,4х6мм или двухсторонний скотч. Драйвер устанавливается на вытяжные заклёпки 4х10мм или двухсторонний скотч. (монтажные заклепки не входят в комплект)

5.3. Подключите к драйверу светодиодные линейки, соблюдая полярность.

Схема соединений смотри рис.1. рис.2.

5.4. В случае обнаружения неисправности необходимо обратиться в ООО «ЭнВиКом», контактные данные указаны ниже.

рис.1



рис.2



6. Комплект поставки:

6.1. Светодиодные линейки LED18 WDL – 4 шт., с коннекторами - укомплектованы соединительными проводами. Одна линейка: Размер - 520*12*1 мм; количество диодов - 18шт; чип SMD 5730 (Epistar) 0.5w/72 шт; Мощность - 9Вт /36Вт
Энергоэффективность - 113Лм/1Вт. Световой поток- 1025Лм/ 4100Лм(комплект)
Цветовая температура -5500K±500K

6.2. Драйвер 36w – 1 шт. Входное напряжение: 170 – 265v AC. 50/60Hz
Выходное напряжение: 130 V 300mA DC

6.3 Паспорт – 1 шт. на партию.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **24** месяца со дня продажи покупателю.

7.2 При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока производитель обязуется осуществить ремонт или замену изделия бесплатно.

7.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, имеющие механических повреждений.

7.4. Внимание: Между линейками и корпусом присутствует высокое напряжение. При неаккуратном монтаже возможен пробой на корпус. Такой случай не является гарантийным.

8. Свидетельство о приемке

Отметка ОТК: _____

Дата продажи указана в расходной накладной.

Изготовитель: ООО «ЭнВиКом» (Россия)

Факт. адрес: 443080 г. Самара, Московское шоссе 55, оф. 709.

Тел: (846) 372-61-34 E-mail: info@envikom.ru www.envikom.ru