

1.4	Дополнительное оборудование устанавливаемое в блок-контейнере	х
1.4.1	Источник бесперебойного питания ИБП SURT2000RMXLI -2000 VA	х
1.4.2	Производитель	APS
1.4.3	Количество шт.	1
1.4.4	Тип ИБП	On-line, с двойным преобразованием
1.4.5	Входное напряжение, В	100-280
1.4.6	Искажение формы выходного напряжения ,	3%
1.4.7	Входная частота, Гц	45-65
1.4.8	Выходная частота, Гц	47-63
1.4.9	Выходная мощность VA/Вт	2000/1400
1.4.10	Форма выходного сигнала	Синусоида
1.4.11	Выходные соединения	х
1.4.12	IEC 320 C13, шт.	8
1.4.13	IEC Jumpers, шт.	3
1.4.14	Тип батареи	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом, с защитой от протечки
1.4.15	Наличие сменного комплекта батарей (тип RBC31)	Да
1.4.16	Коммуникационные средства и средства администрирования	х
1.4.16.1	Интерфейсный порт	DB-9 для RS-232, Разъем Smart Slot
1.4.16.2	Количество доступных интерфейсов Smart Slot™	1
1.4.17	Панель управления	х
1.4.17.1	Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей	Да
1.4.17.2	Индикатор On Line (работы от сети):	Да
1.4.17.3	Индикатор On Battery (работы от батарей)	Да
1.4.17.4	Индикатор Replace Battery (необходимости замены батареи)	Да
1.4.17.5	Индикатор Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас)	Да
1.4.17.6	Индикатор Overload (перегрузки)	Да
1.4.18	Звуковой сигнал	х
1.4.18.1	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов	Да
1.4.18.2	Особый сигнал исчерпания заряда батарей	Да
1.4.18.3	Непрерывный сигнал перегрузки	Да
1.4.19	Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов	х
1.4.19.1	Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр	Да
1.4.19.2	Амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE	Да
1.4.19.3	Ограничение всплеска напряжения без временной задержки	Да
1.4.19.4	Соответствие требованиям UL 1449	Да
1.4.20	Комплектация	х
1.4.20.1	Наличие компакт-диска с программным обеспечением, направляющие для монтажа в аппаратные стойки, сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя – вся документация только на русском языке	Да
1.4.21	Внешний батарейный блок SURT48RMXLBP для ИБП SURT2000RMXLI – 2000 VA	х
1.4.21.1	Производитель	APS
1.4.21.2	Количество, шт.	1
1.4.21.3	Совместимость с источником бесперебойного питания ИБП SURT2000RMXLI – 2000 VA	Да
1.4.21.4	Возможность монтажа в стойку "19"	Да
1.4.21.5	Размер в юнитах, U	2
1.4.21.6	Возможность каскадного (шинного) подключения	Да